

Produktinformation

95 39 315 A01

Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A



- Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu $\varnothing 45 \text{ mm}$ / 380 mm^2 (z. B. $4 \times 95 \text{ mm}^2$) in Ein- und Zweihandbetrieb
- Robust. Handlich. Stabil.
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung
- Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!

Allgemein

Artikel-Nr.	95 39 315 A01
EAN	4003773078586
Gewicht	239 g
Abmessungen	90 x 62 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten